Frêne

Bien le choisir.
Bien le poser. En prendre soin.



FRÊNE / RELIEF MONTAGNEUX / TROIS FINITIONS

Dimensions · Installation · Lumière · Entretien

UNE PLACE DANS VOTRE INTÉRIEUR

Un luminaire. Votre intérieur.

Un disque fin, trois reliefs et une lumière neutre : découvrez les repères pour choisir votre finition, préparer la suspension et entretenir le bois.

Le modèle en un regard 03

Dimensions & dessin technique 04

Choisir son emplacement 05

Préparer l’installation 06

Les étapes de la pose 07

Régler la lumière 08

Entretenir sans abîmer 09

Questions & premiers réflexes 10

Votre fiche de suivi 11

Conseils & références utiles 12

À LIRE AVANT LA POSE

Ce guide accompagne la fiche produit. La notice du fabricant et le marquage de l’exemplaire reçu restent la référence pour l’assemblage, le raccordement et les limites d’utilisation.

01 / COMPRENDRE

Un paysage de bois. Un disque de lumière.



LE MODÈLE EN UN REGARD

L’abat-jour en frêne forme un disque à trois reliefs. Des filins métalliques le suspendent sous une rosace noire, avec un câble électrique séparé. Le diffuseur blanc est placé sous le centre.

Matière	Abat-jour en bois de frêne
Finitions	Bois clair, bois foncé ou bois noir
Diamètres	30 ou 50 cm
Source	Ampoule LED G9 fournie
Lumière	Blanc neutre 4000 K
Tension	90-260 V selon fiche source

Caractéristiques de la fiche ON&OFF au 9 octobre 2026. Vérifiez la variante et le marquage du modèle reçu avant la pose.

02 / MESURER

Le dessin des proportions.



DES COTES À BIEN DISTINGUER

Les variantes confirment deux diamètres : 30 et 50 cm. La hauteur du corps, celle de la suspension et la rosace ne sont pas attribuées sans ambiguïté à chaque diamètre dans les sources ; vérifiez-les avant de définir la pose.

Dessin indicatif, non à l'échelle. Les entraxes de fixation se vérifient sur l'exemplaire reçu. Ne percez pas à partir de ce dessin.

03 / COMPOSER

Trouver la bonne place.

La largeur, le mobilier et les zones de passage se regardent ensemble.



LA MÉTHODE SIMPLE

Comparez le diamètre choisi à votre meuble à l’aide d’un cercle en papier de 30 ou 50 cm. Vérifiez la vue sur les reliefs depuis la position assise puis debout.

Les trois finitions gardent la même silhouette. Le bois clair met le veinage en lumière ; les finitions foncée et noire accentuent le dessin du disque. Les photos ne remplacent pas une comparaison des échantillons.

Laisser respirer le bois

Privilégiez une pièce intérieure sèche, à l’écart des projections, de la vapeur et d’une source de chaleur proche. Aucun indice IP n’est documenté : ne retenez pas une implantation humide à partir d’une photo.

Les photos d’ambiance illustrent la mise en scène. Elles ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de fixer une distance de sécurité.

04 / PRÉPARER

Une installation bien préparée.

Identifiez la variante, la notice et le support avant de commencer.

- [ ] Vérifier le diamètre et la finition sur la commande et le modèle reçu.
- [ ] Inspecter le disque en bois, le diffuseur, les filins et la rosace.
- [ ] Identifier l’ampoule G9 fournie et les limites portées sur le marquage.
- [ ] Faire vérifier la charge, le plafond et les ancrages par l’installateur.
- [ ] Mesurer sur le modèle reçu la hauteur et la longueur réglable disponibles.
- [ ] Lire la notice avant de choisir ou de remplacer une commande de lumière.

À FAIRE CONFIRMER PAR L’INSTALLATEUR

Ne supposez pas la compatibilité avec un variateur mural, une commande tactile ou une pièce humide. Elle dépend du modèle reçu et de sa notice.

05 / POSER

Les étapes de la pose.

À parcourir avec un professionnel qualifié, auquel confier le raccordement électrique.

01 Sécuriser l’intervention

Faire couper l’alimentation au tableau, empêcher sa remise sous tension et faire vérifier l’absence de tension avec un appareil adapté. Un interrupteur éteint ne suffit pas.

02 Préparer le support

L’installateur contrôle le plafond et choisit les ancrages adaptés à la charge. Le luminaire ne doit pas être suspendu aux conducteurs électriques.

03 Assembler et régler

Soutenir le disque par-dessous sans tirer sur ses reliefs ni sur le diffuseur. Équilibrer les filins selon la notice pour maintenir le disque horizontal. Régler la suspension sans couper ni modifier le câble hors instruction du fabricant.

04 Raccorder et refermer

Le professionnel identifie la classe électrique et réalise les connexions prescrites. Il referme le boîtier sans pincer les fils et contrôle le maintien de l’ensemble.

05 Vérifier le fonctionnement

Une fois le montage sécurisé et l’ampoule compatible installée, rétablir l’alimentation. Vérifier la stabilité et le fonctionnement, puis conserver la notice.

Ne raccordez pas les fils en vous fondant uniquement sur leurs couleurs ou sur un schéma générique. Référence de prévention du risque électrique, page 12.

06 / VIVRE

Une présence le jour. Une ambiance le soir.



ÉTEINT



ALLUMÉ / BLANC NEUTRE

Les six variantes sont proposées en blanc neutre 4000 K avec une ampoule LED G9 fournie. Les noms bois clair, foncé et noir désignent la finition du luminaire, et non une teinte lumineuse.

La fiche source annonce une intensité variable, sans documenter l’association ampoule/commande ni sa plage. Faites confirmer ces éléments dans la notice ; ne présumez pas la compatibilité avec votre variateur mural.

CHOISIR UNE AMPOULE COMPATIBLE

Le culot G9 ne suffit pas : respectez la puissance maximale, l’encombrement et les fonctions admises sur le modèle reçu. La puissance de l’ampoule fournie n’est pas renseignée.

07 / PRÉSERVER

Suivre le veinage. Préserver le relief.



LE BON RÉFLEXE

Coupez l’alimentation et laissez la source lumineuse refroidir. Utilisez un accès stable, sans prendre appui sur le luminaire.

L’essence est indiquée comme du frêne ; le traitement de surface exact n’est pas précisé. Un entretien doux à sec préserve le bois et ses finitions.

Le bois et ses reliefs

Dépoussiérez avec une microfibre sèche ou un pinceau très souple, en suivant le veinage. Ne forcez pas sur le bord fin du disque.

Le diffuseur et les attaches

Essuyez les parties accessibles avec un chiffon doux et sec, sans pulvérisation. Soutenez le luminaire pour ne pas tirer sur les filins.

Une marque sur la finition

N’appliquez ni huile, cire, alcool, solvant ni produit abrasif sans consigne. Pour une tache persistante, adressez une photo à ON&OFF avant intervention.

08 / COMPRENDRE

Une question, un bon réflexe.

Les trois couleurs changent-elles la lumière ?

Non. Bois clair, foncé et noir sont les finitions. Les six variantes indiquent toutes une lumière neutre 4000 K.

Quel diamètre choisir ?

Comparez 30 et 50 cm à votre mobilier et à l’espace disponible. Vérifiez aussi la hauteur réelle et les possibilités de réglage avant la pose.

L’ampoule est-elle fournie ?

La fiche indique une ampoule LED G9 incluse. Contrôlez le contenu reçu et conservez sa référence pour un remplacement adapté.

Puis-je utiliser mon variateur ?

La variation est annoncée, mais la compatibilité précise n’est pas documentée. Faites valider l’ensemble luminaire, ampoule et commande par l’installateur.

ARRÊTER L’UTILISATION

En cas d’odeur anormale, de crépitement ou de câble endommagé : couper l’alimentation et faire contrôler l’installation. Ne pas multiplier les essais.

09 / CONSERVER

Les informations à garder.

Conservez cette page avec la facture et la notice pour faciliter une demande de conseil ou de service après-vente.

NUMÉRO DE COMMANDE / DATE DE RÉCEPTION

DIAMÈTRE : 30 / 50 CM — FINITION CHOISIE

RÉFÉRENCE DE L’AMPOULE G9 FOURNIE

MARQUAGE / PUISSANCE MAXIMALE

HAUTEUR RETENUE / RÉGLAGE DES FILINS

INSTALLATEUR / COMMANDE VALIDÉE

OBSERVATIONS / ENTRETIEN

Préparez votre numéro de commande, une photo d’ensemble, le point concerné et la référence lisible sur l’étiquette, sans démonter le luminaire.

10 / ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Une lumière choisie avec attention.

Un doute sur le format, le montage ou l’entretien ? Retrouvez la fiche Frêne et notre espace de conseil.

CONSULTER LA FICHE PRODUIT

PARLER DE MON PROJET

LES RÉFÉRENCES DE CE GUIDE

ON&OFF / Frêne

Dimensions, variantes et caractéristiques de la fiche produit au 9 octobre 2026.

Legrand / Préparer une pose

Repères généraux de préparation ; la compatibilité du raccordement reste à confirmer pour ce modèle.

INRS / Prévenir le risque électrique

Principes de mise hors tension et de prévention du risque électrique.

Édition 01 · Octobre 2026

Guide d’accompagnement ON&OFF. La notice et le marquage du modèle reçu priment. Les photos d’ambiance ne permettent pas de mesurer l’éclairement ni de garantir un rendu identique dans chaque intérieur.